

КЎП ФУНКЦИЯЛИ ТОКНИ КУЧЛАНИШГА ЎЗГАРТКИЧЛАРНИНГ ИШОНЧЛИЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА ИШ ҚОБИЛИЯТИ ЭҲТИМОЛЛИГИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

Анвар Рассоқовиҷ Қурбонов, физ-мат.ф.ф.д. (PhD)

Жиззах Давлат педагогика институти, Жиззах ш.

Аброр Абдуносирович Қурбанов

Жиззах Политехника институти ассистенти, Жиззах ш. Ўзбекистон

e-mail: anvar.fizik@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада реактив қувват манбаларининг уч фазали электр тармоқларининг ясси улчов чулғам асосида қурилган электромагнит ток ўзгарткичларининг статик ва динамик таснифларини аналитик тадқиқ этиш натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: бирламчи ток, иккиламчи кучланиш, микропроцессор

Аннотация. В статье приведены результаты аналитических исследований статических и динамических характеристик электромагнитных преобразователей тока трехфазной электрической сети источников реактивной мощности, построенные на основе плоской измерительной обмоткой.

Ключевые слова: первичный ток, вторичное напряжение, микропроцессор.

Abstract: In article given results of the analytical research of static's and dynamics characteristics of the electromagnetic converters of the current three-phase electric network of reactive power, constructed on base of the flat measuring windings.

Keywords: primary current, secondary voltage, microprocessor

Электр энергиясини ишлаб чиқариш, узатиш, тақсимлаш ва истемол қилиш узлуксиз жараёнларини бошқаришда кенг қўлланилувчи ток ўзгартириш элементларининг юқори аниқлиги, ягона шаклга келтирилганлиги, меъёрланган ахборот билан таъминлашлари ва ишончли ишлашлари муҳим аҳамиятга эга бўлиб, электр энергия ва қувватларни хатолик билан назорат ва бошқарув катта микдордаги иктиносидий заарга олиб келади. Электр энергия ва қувват манбаларини самарали, бир неча катталик ва параметрлар асосида комбинацияланган бошқарув энергия ва ресурс тежамкорлигини таъминлашнинг комплекс ёндашувини ишлаб чиқиш, электр қурилмаларнинг вазифага оид имкониятларини кенгайтириш, бошқарув элементи ва қурилмаларини тузилишини ягона шаклга келтириш асосида соддалаштириш, оғирлик-ўлчам кўрсатгичларини камайтириш, янги қурилмаларни яратиш технологияларини ишлаб чиқиш, контактсиз ўлчаш жараёнларини таъминлаш, замонавий ток ўзгартгичларни қўллаш асосида электр каттаикларни бошқариш энерготизим назарий ва амалий муаммоси сифатида тўлалигича ечилмай қолмоқда. Ҳозирда энерготизимда кенг қўлланилаётган бир фазали ток трансформаторлари мураккаб магнит ўзгартириш қисмига эга, катта ва оғир ўлчамли кўрсатгичлари билан ҳарактерланади, лойиҳалаш жараёни ва бошқариш тизимларида қўллашда мураккабликлар ва қийинчилик туғдиради, микропроцессор ва электрон қайта ишлаш техникаларини меёrlанган каттаиклар билан таъминлай олмайдилар. Улар ток ўзгартириш жараёнида энерготизим электр тармоғининг бир-бирларидан катталиги ва фазаси бўйича фарқ қилувчи уч фазали токларидан ҳосил бўлган магнит оқимлар ва майдонларнинг ўзаро таъсирини ҳисобга олмайдилар.

Электр энергия таъминоти тизимлари (ЭТТ) тармоқларидан оқаётган бирламчи токларни назорат ва бошқарувида микропроцессор ва электрон қурилмаларни иккиламчи кучланиш кўринишидаги сигнал билан таъминловчи датчикнинг иш ҳолати эҳтимоллиги тавсифлари иккиламчи

сигнални ҳосил қилиш элементларининг ишлаш ва ишдан чиқиш ҳолатларини тадқиқлари асосида амалга оширилади [1].

ЭТТ тармоқларидан оқаётган токларни назорат ва бошқарув датчигининг иш ҳолати эҳтимолликларини тадқиқида I - бирламчи токлар асосида U_3 -чиқиш кучланишларининг ҳосил қилишда иштирок этувчи датчик элементларининг ишлаши эҳтимоли бўлган ҳолатларининг кўрсаткичларини ҳисоблаш талаб этилади [2].

ЭТТ бирламчи токлари назорат ва бошқарув датчигининг элементларини мумкин бўлган ишончли ишлаш ҳолати датчикнинг умумий ишончли ишлаш холатини белгиловчи факторларидан ҳисобланади. ЭТТ тармоқларининг токларини иккиламчи сигналга ўзгартириш уч элементли датчигининг асосий ўзгартириш элементларини (магнит ўзгартириш элементи – магнит ўзак, сезиш элементи (Роговский белбоғи, иккиламчи оддий ёки яssi ўлчов чулғами ва тармоқ ток ўтказгичи – ўзарткич бирламчи чулғами,) иш ҳолатда бўлиш эҳтимоллиги мос равишда қуидагича қабул қилинган [3]:

$$P_{\text{магнит ўзгартириш элементи}} = 0.99;$$

$$P_{\text{сезиш элементи}} = 0.99;$$

$$P_{\text{ўзарткич бирламчи чулғами}} = 0.99.$$


ЭТТ тармоғи бир фазали токини назорат ва бошқаруви уч элементли датчигининг умумий ишончлилик кўрсаткичи $P_{\text{умумий}}$ датчик элементлари ишчи ҳолатлари эҳтимолликларини ҳисоблаш моделлари асосида қуидагича аникланади [4]:

$$P_{\text{умумий}} = P_1 P_2 P_3 + P_1 P_2 (1-P_3) + P_1 P_3 (1-P_2) + P_2 P_3 (1-P_1) + P_1 (1-P_2)(1-P_3) + P_2 (1-P_1)(1-P_3) + P_3 (1-P_1)(1-P_2) = 0.95.$$

ЭТТ тармоғидан оқаётган уч фазали I_A , I_B ва I_C – бирламчи токларни иккиламчи кучланишга ўзгартириш тўрт элементли датчикнинг асосий сигнал ўзгартириш элементлари 1 - расмда келтирилган.

ЭТТ тармоғининг уч фазали бирламчи токларини назорат ва бошқарув учун иккиламчи кучланишга ўзгартириш тўрт элементли датчиғида 1, 2, 3 ва

4 – сезиш элементлари (оддий ёки ясси ўлчов чулғамлар ёки герконлар), 5 - изоляцион пластиинка, 6, 7, 8 ва 9 - тўрт параллел стерженли магнит ўзак, 10 – магнит ўзакнинг умумий асосчи, 11- қўшимча ўзаклар, 12 (фаза А), 13 (фаза В) ва 14 (фаза С) –тармоқ ток ўтказгичлари – бирламчи қўзғатиш чулғамларидан иборат.



Расм 1.

ЭТТ тармоғининг уч фазали токларини иккиламчи кучланиш қўринишидаги сигналга ўзгартириш асосида назорат ва бошқарувда иштирок этувчи тўрт элементли датчикнинг ишлаш тамойили қўйидагича:

ЭТТ тармоғи ток ўтказгичлари – датчикнинг бирламчи чулғамлари 6 (А фаза), 7 (В фаза), ва 8 (С фаза) яъни датчикнинг қўзғатиш чулғамларидан бирламчи токлар оқиб ўтганда 1 умумий магнит ўзак билан бирлашган 2, 3, 4 ва 5 параллел стерженларда, 2, 3, 4 ва 5 параллел стерженлар ва 12, 13, 14 ва 15 қўшимча ўзаклар ва қўшимча ўзаклар орасидаги ҳаво оралиқда магнит оқимлари $\Phi_{\mu A}$, $\Phi_{\mu B}$ ва $\Phi_{\mu C}$ - ҳосил бўлади ва у оқимлар 12, 13, 14 ва 15 қўшимча ўзаклар орасида 16, 17 ва 18 изоляцион пластиинкаларда жойлашган 9, 10 ва 11 сезиш элементларини кесиб ўтади. Ҳар бир ЭТТ тармоғи фазасидан оқиб ўтаётган бирламчи токлар қўйидагича ифодаланувчи $\Phi_{\mu 1}$, $\Phi_{\mu 2}$ ва $\Phi_{\mu 3}$ магнит оқимларни ҳосил қиласди [5-6]:

$$\Phi_{\mu 1} = (I_A w_{\mu 1}) / R_{\mu 1},$$

$$\Phi_{\mu 2} = (I_B w_{\mu 2}) / R_{\mu 2},$$

$$\Phi Z_C = (I_C w_{n3}) / R_{\mu 3},$$

бу ерда: I_A , I_B , I_C – электр тармоқлари фазаларидаги, яъни бирламчи чулғамлардан ўтаётган токлар;

w_{n1} , w_{n2} , w_{n3} – бирламчи чулғамлар сони, (бу датчик тузилишида $w_{n1}=w_{n2}=w_{n3}=1$ - 5 ўрамлар сони, яъни ҳар бирламчи ток ўтказгичлар – қўзғатиш чулғамлари ўрамлар сони бирга тенг яъни ҳар бир ҳаво оралиқда биттадан бештагача қўзғатиш чулғами жойлашади);

$R_{\mu 1}=R_{\mu 2}=R_{\mu 3}$ - мос равища умумий асосга эга бўлган магнит ўзакнинг ва ҳаво оралиқлар ҳамда кўшимча ўзакларнинг умумий магнит қаршилиги, қайсики улар $\Phi_{\mu 1}$, $\Phi_{\mu 2}$, $\Phi_{\mu 3}$ магнит оқимлари кесиб ўтадиган йўлда жойлашган бўладилар. Магнит оқимлар ҳаво оралиқлари қаршиликлари қўйидагича аниқланади [7]:

$$R_{\mu 1}=R_{\mu \text{ ўзак}} + R_{\mu \text{ ҳаво}}, R_{\mu \text{ ўзак}}=L_{\mu \text{ ўзак}} / (\mu \times F), R_{\mu \text{ ҳаво}}=\delta / (\mu_0 \times F),$$

бу ерда: $R_{\mu \text{ ўзак}}$ – магнит ўзакнинг магнит қаршилиги;

$L_{\mu \text{ ўзак}}$ – магнит ўзакнинг актив элементи (магнит оқими оқиб ўтувчи элементи) узунлиги;

$L_{\mu \text{ ҳаво}}$ – С-симон тешик ҳаво тирқиши узунлиги, (магнит оқимлари Φ_{μ} кесиб ўтадиган элементи);

μ - магнит ўзакнинг магнит ўтказувчанлиги;

μ_0 - атроф муҳитнинг (ҳавонинг) магнит ўтказувчанлиги;

$R_{\mu \text{ ҳаво}}$ – очиқ - ҳаво оралиғининг магнит қаршилиги;

δ - магнит ўзак ҳаво оралиғининг геометрик ўлчамлари.

ЭТТ тармоқлари уч фазали бирламчи токларини кучланиш кўринишидаги сигналга ўзгартириш тўрт элементли датчигининг асосий ўзгартириш элементларининг (магнит ўзаклар, сезиш элементи ва қўшимча стерженлар ва ток ўтказгичлар - бирламчи чулғамлар) иш ҳолатда бўлиш эҳтимоли мос равища қўйидагича қабул қилинган:

$$P_1 = 0.99; P_2 = 0.99; P_3 = 0.99; P_4 = 0.99.$$

$$P_{\text{умумий}} = P_1 P_2 P_3 P_4 - P_1 P_2 P_3 (1-P_4) - P_1 P_2 P_4 (1-P_3) - P_1 P_3 P_4 (1-P_2) - P_2 P_3 P_4 (1-P_1) - P_1 P_2 (1-P_3)(1-P_4) - P_2 P_3 (1-P_1)(1-P_4) - P_3 P_4 (1-P_1)(1-P_2) - P_1 P_4 (1-P_2)(1-P_3) - P_1 P_3 (1-P_1)(1-P_4).$$

$$P_2)(1-P_4) - P_2P_4(1-P_1)(1-P_3) - P_1(1-P_2)(1-P_3)(1-P_4) - P_2(1-P_1)(1-P_3)(1-P_4) - P_3(1-P_1)(1-P_2)(1-P_4) - P_4(1-P_1)(1-P_2)(1-P_3) = 0,92$$

Натижалар асосида хулоса қилиш мүмкінки, яратылған ЭТТ тармоғи уч фазали бирламчи токларини иккіламчи кучланишга үзгартыриш түрт элементли датчигининг иш қобиляти эҳтимоллiği $P_{\text{умумий}} = 0,92$ га теңг. Энерготизим реактив қувват манбаларини комбинацияланган бошқаруви кучланиш, реактив қувватнинг йұналиши, электр юклама токи ва кучланиш орасидаги бурчак бүйіча ясси үлчов чулғамнинг чиқиш кучланиши асосида бошқарув тизимини сигнал билан таьминловчи токни кучланишга электромагнит үзгартгичлар ва уларда сигнал олувчи ва тегишли талаблар асосида танланган стандарт микропроцессорлы блок ёрдамида амалга оширилганды электр энергиянинг технологик сарфини камайиши ушбу тадқиқоттар натижалари асосида исботланди.

Фойдаланилған дәбиётлар

1. Сағдуллаев Т. М., Курбанов А. А., Сайлиев Ф. О. Построение математической модели гидротехнологических установок в программе MATLAB //Проблемы технико-технологических систем и физико. – 2020. – С. 29.
2. Сағдуллаев Т. М., Курбанов А. А., Сайлиев Ф. О. ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ //ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА: МЕХАНИЗМЫ, ТРАНСФОРМАЦИИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ. – 2020. – С. 48-50.
3. Кушаков Г. А., Сағдуллаев Т. М., Курбанов А. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТЛОВ УТИЛИЗАТОРОВ НА ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВКАХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ //ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ФИЗИКО. – 2020. – С. 34.
4. Жуманов А. Н. и др. ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРДАГИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ИСРОФЛАРНИ ТУЗИЛИШИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4.

5. Abror Q. Research and Analysis of Ferromagnetic Circuits of a Special Purpose Transformer //Fazliddin, A., Tuymurod, S., & Nosirovich, OO (2020). Use of Recovery Boilers At Gas-Turbine Installations Of Compressor Stations And Thyristor Controls. The American Journal of Applied sciences. – 2020. – T. 2. – №. 09. – C. 46-50.
6. Abror Q. Development of Magnetic Characteristics of Power Transformers //Fazliddin, A., Tuymurod, S., & Nosirovich, OO (2020). Use Of Recovery Boilers At Gas-Turbine Installations Of Compressor Stations And Thyristor Controls. The American Journal of Applied sciences. – 2020. – T. 2. – №. 09. – C. 46-50.
7. Саъдуллаев М. и др. Бесконтактные коммутирующие устройства контроля и управления асинхронных электродвигателей //Международный научный журнал инновационная Наука. – 2020.
8. Олимов К., Курбанов А., Лутпуллаев С. Л., Олимов А.К., Петров В.И., Юлдашев А.А. акад. АН РУз. Юлдашев Б.С., Образование зеркальных семинуклонных систем и ядер в ^{16}Op - соударениях при 3.25 A ГэВ/c// Доклады Академии наук РУз. – Ташкент, 2013.- №1. – С. 28-29
9. Олимов К., Курбанов А., Лутпуллаев С. Л., Олимов А.К., Петров В.И., Юлдашев А.А., Корреляция выхода легких зеркальных ядер ^3H и ^3He и дейtronов в ^{16}Op -соударениях при 3.25 A ГэВ/c// Ядерная физика. – Москва, 2014. – т.77, №4. — С. 332-337
10. Olimov K., Glagolov V.V., Gulamov K.G., Kurbanov A., Lutpullaev S.L., Olimov A.K., Petrov V.I. and Yuldashev A.A., Formation of six-nucleon systems and nuclei in ^{16}Op collisions at a momentum of 3.25 GeV/c per nucleon, // Physics of atomic nuclei. - Pleiades Publishing (USA), 2014. – Vol. 77, №3. – pp. 325-329
11. Олимов К., Курбанов А., Лутпуллаев С.Л., Олимов А.К., Петров В.И., Юлдашев А.А., акад. АН РУз. Юлдашев Б.С., Сравнительный анализ образования многонуклонных систем и ядер с участием зеркальных ядер ^3He

и ^3H в ^{16}O -взаимодействиях при 3.25 A ГэВ/c// Доклады Академии наук РУз.
– Ташкент, 2014.- №3. – С. 34-37

12. Юлдашев Б.С., Олимов К., Курбанов А., Лутпуллаев С.Л., Олимов А.К., Базаров Э.Х., Тожимаматов Ш.Д., Некоторые особенности образования зеркальных семинуклонных систем и ядер в ^{16}O -соудрениях при 3.25 A ГэВ/с //Узбекский физический журнал. – Ташкент, 2017. –vol 19, № 2, – С.120-123

13. Юлдашев Б.С., Олимов К., Тожимаматов Ш.Д., Турдиев Б.Р., Мамасолиев М.Ш., Дусмурадов Э.Э., Курбонов А.Р., Файзиев Т.Б., Абдиев Б.Ш., Тургунов А.Р., Процессы образования ядер ^7Be и системы ($\alpha + ^3\text{He}$) в каналах с выходом α -частиц в ^{16}O -взаимодействиях при 3.25 A ГэВ/с //Узбекский физический журнал. – Ташкент, 2018. –vol 20, № 5, – С.283-286

14. Olimov K.H.K., Tojimamatov Sh.D., Olimov K., Mardanova Z., Lutpullaev S.L., Olimov A.K., Bozorov E.X., Sh.Z. Kanokova., Kurbanov A., Gulamov K.G., About transversi momentum distributions of negative pions in P^{12}C and Pi^{12}C collisions at hich energies //Ukr.J.Pys. 2020. Vol65. N2

15. Olimov K., Olimov K.H.K., Gulamov K.G., Olimov A.K., Kurbanov A.R., Khudoyberdyev G.U., Bekmirzaev R.N., Aliyev N., Shodmonov M.Z., $\Delta^0(1232)$ production in $n^{12}\text{C}$ -collisions at 4.2 GeV/c//